

Danita 3000 MULTI



Kestosuosikki ja varma valinta

Tekniset tiedot

Lähetin (TX):

Lähtöteho max. 4W FM 4W AM
Modulaatio AM 80 %
Deviaatio FM 1,5 kHz

Vastaanotin (RX):

Herkkyys 10 dB SINAD 0,5uV
Selektiivisyys +/- 10 kHz 60dB
SQ herkkyys 0,6 uV
Audioteho 3,5 W/ 8 ohm
Välitaajuudet 10,7 MHz ja
455kHz

Yleistä

Kanavamäärä 40
Käyttöjännite 10,8 — 13,8 VDC
Virrankulutus
Lähetys 1,6 A
Vastaanotto 300 mA
Mitat 140x194x37mm Paino 840 g

Erityisiä ominaisuuksia

- Sopii pienikokoisena useimpiin asennuspaikkoihin
- Hyvä sähköisten häiriöiden sieto
- Kanavanvalinta sekä perinteisellä kiertokytkimellä, että mikrofonin sijoitetuilla painokytkimillä. Voit vaihtaa kanavaa ajon aikana helpommin mikrofonista, tarvitsematta ulottua itse puhelimeen. Kytkimet voidaan lukita, jotta kanava ei vaihdu vahingossa.
- Kanavan 19 pikavalinta.
- **Multimode** -toiminto, jolla laite voidaan asettaa vastaamaan Euroopan eri maiden viranomaisten vaatimuksia.
- Saatavana lisävarusteena asennussarja, jolla laite on helppo asentaa DIN -mitoitettuun aukkoon.

Maahantuonti, myynti ja huolto

TecniCom —
— **Service Oy**

TecniCom Service Oy Tikkurilantie 68 01300 Vantaa, Puh. 09 873 3722, e-mail info@tecnicom.fi